

## FEUERWEHR OBERBURG

Übung vom **Montag 24.4.06**

19.30 Uhr Antreten, Appell, Orientierung, Ziele

19.45 - 21.25 Uhr

19.45 - 20.10 Uhr

20.10 - 20.35 Uhr

20.35 - 21.00 Uhr

21.00 - 21.25 Uhr

<b>Funk 1 KBa</b>			<b>Funk 2 MBr</b>		
-	<b>Gruppe 7</b>	zu Pers. Mat	-	<b>Gruppe 8</b>	zu Pers. Mat
von Pers. Mat	<b>Gruppe 5</b>	zu TLF	von Pers. Mat	<b>Gruppe 6</b>	zu Anhängel.
von Oelwehr	<b>Gruppe 3</b>	zu Pers. Mat	von Seildienst	<b>Gruppe 4</b>	zu Pers. Mat
von Pers. Mat	<b>Gruppe 1</b>	zu TLF	von Pers. Mat	<b>Gruppe 2</b>	zu Anhängel.

21.25 - 21.30 Uhr Retablieren und Abtreten

### Ausbildungsstufe - Teilnehmer

Teilnehmer : ganze Feuerwehr Oberburg, 8 Gruppen à ca. 7-8 AdF

Material / Mittel : 6 Funkgeräte + Ausbildungshilfen (Theorieblätter/Mustergesprächtexte 1-3)

## Kurzlektion Funk

19.45 - 21.25 Uhr **Dauer :** 4 x Postenarbeit à 25 Minuten (inkl. Wechsel)

**Einstieg : 1'** Programm Funk 1. Teil: kurze Theorie, 2. Teil: Funkverbindung, 3. Teil: Fragen

Zielsetzungen :

- Die Angst vor dem Funk nehmen
- Jeder kann das Handfunkgerät richtig bedienen
- Jeder kennt die wichtigsten Verkehrsregeln

**Funkgerät / Verkehrsregeln : 5'**

Quelle:

Reglement Feuerwehrfunk 5.2

- **Gerätehandhabung:** einschalten, Kanal 6 (für Uebung K4), squelsh (Rauschunterdrückung), jeder überprüft Funk
- **Selektivruf:** verboten, falls irrtümlich: 2 x Meldung durchgeben: "Das ist ein Probealarm für die ganze FW Oberburg!"
- **Rufzeichen:** Feuerwehr Oberburg verwendet Chipf plus Nr.
- **Aussenbezirke:** Funk auf Motorspritze immer mitnehmen!
- **Verkehrsregeln Funk:**
  - denken, drücken, schlucken, sprechen
  - langsam, klar und deutlich sprechen (nicht zu laut)
  - Befehle immer wiederholen
  - Wer Funk aufbaut, beendet Funk auch mit Meldung "Schluss"
- **Funkaufbau:**
  1. zuerst gesuchte Station, dann eigene Station nennen, mit "antworten" Gegenstation zum Sprechen auffordern.  
"Chipf 23 von Chipf 14, antworten"
  2. Gegenstation meldet sich mit der aufrufenden Station und dem eigenen Rufnamen.  
"Chipf 14 von Chipf 23, verstanden, antworten"

**Funkverkehr praktisch üben : 15'**

Mustergespräche Texte 1-3

- Posten Klaus: Text 1, 2
- Posten Marc: Text 2, 1

**Fragen : 4'**

- Beantworten von Fragen
- ggf. wichtigste Verkehrsregeln wiederholen
- Postenwechsel

---

<b>Beteiligte Stationen:</b>	Chipf Zentrale	Zentrale
	Chipf 40	Verkehr
	Chipf 3	Mazda, Motorspritze

---

**Chipf Zentrale:** Chipf 40 von Chipf Zentrale antworten

**Chipf 40:** Chipf Zentrale von Chipf 40 verstanden, antworten

**Chipf Zentrale:** Verstanden, Verbindungskontrolle, Schluss

**Chipf Zentrale:** Chipf 3 von Chipf Zentrale antworten

**Chipf 3:** Chipf Zentrale von Chipf 3 verstanden, antworten

**Chipf Zentrale:** Verstanden, Schluss

**Chipf 40:** Chipf Zentrale von Chipf 40 antworten

**Zentrale:** Chipf 40 von Chipf Zentrale verstanden, antworten

**Chipf 40:** Sperrung der Emmentalstrasse ist erstellt und die Umleitung via Schwandgasse ist signalisiert, antworten

**Chipf Zentrale:** Verstanden, Sperrung der Emmentalstrasse ist erstellt und die Umleitung via Schwandgasse ist signalisiert, antworten

**Chipf 40:** Richtig, Schluss

**Chipf 3:** Chipf Zentrale von Chipf 3 antworten

**Chipf Zentrale** (*reagiert nicht*)

**Chipf 3:** Chipf Zentrale von Chipf 3 antworten

**Chipf Zentrale:** Chipf 3 von Chipf Zentrale verstanden, antworten

**Chipf 3:** Chipf Zentrale von Chipf 3 verstanden, wir benötigen drei Meter Saugrohr, sind im Magazin noch Saugrohre vorrätig, antworten

**Chipf Zentrale:** Verstanden, ihr benötigt noch drei Meter Saugrohr, wir klären das ab und melden uns, antworten

**Chipf 3:** Verstanden, ihr klärt ab und meldet euch wider, Schluss

**Chipf 40:** Chipf 3 von Chipf 40 antworten

**Chipf 3:** Chipf 40 von Chipf 3 verstanden, antworten

**Chipf 40:** Verstanden, ein Holztransporter möchte bei euch durch die Schwandgasse, ist die Passage möglich, antworten

**Chipf 3:** Chipf 40 von Chipf 3 verstanden, die Durchfahrt mit einem Holztransporter ist möglich, antworten

**Chipf 40:** Chipf 3 von Chipf 40 verstanden, die Durchfahrt mit einem Holztransporter ist möglich, Schluss

**Chipf Zentrale:** Chipf 3 von Chipf Zentrale, antworten

**Chipf 3:** Chipf Zentrale von Chipf 3, verstanden, antworten

**Chipf Zentrale:** Verstanden, drei Meter Saugrohr, sind zu euch unterwegs, antworten

**Chipf 3:** Verstanden, die Saugrohre sind unterwegs, antworten

**Chipf Zentrale:** Richtig, Schluss

---

<b>Beteiligte Stationen:</b>	Chipf 11	Hess Roger, Einsatzleiter
	Chipf 2	Mowag, Atemschutz
	Chipf 21	Kp II, Löschzug

---

**Chipf 11:** Chipf 2 von Chipf 11 antworten

**Chipf 2:** Chipf 11 von Chipf 2 verstanden antworten

**Chipf 11:** Verstanden, Verbindungskontrolle, Schluss

**Chipf 11:** Chipf 21 von Chipf 11 Antworten

**Chipf 21:** Chipf 11 von Chipf 21 verstanden antworten

**Chipf 11:** Verstanden, Schluss

**Chipf 11:** Chipf 2 von Chipf 11 antworten

**Chipf 2:** Chipf 11 von Chipf 2 verstanden antworten

**Chipf 11:** Verstanden, wie viele Leute sind zurzeit im Einsatz und wie viele in Reserve, antworten

**Chipf 2:** Chipf 11 von Chipf 2 verstanden, zurzeit sind vier Leute im Einsatz, vier Leute in Reserve und fünf Leute in Vorbereitung, antworten

**Chipf 11:** Verstanden, vier Leute im Einsatz, vier in Reserve und fünf in Vorbereitung, antworten

**Chipf 2:** Richtig, antworten

**Chipf 11:** Verstanden, Schluss

**Chipf 21:** Chipf 11 von Chipf 21 antworten

**Chipf 11:** Chipf 21 von Chipf 11 verstanden, antworten

**Chipf 21:** Verstanden, wir haben Durst, ist die Verpflegung organisiert, antworten

**Chipf 11:** Chipf 21 von Chipf 11, nicht verstanden, wiederholen, bitte letzte Position aufsuchen und Funkgerät senkrecht halten, antworten

**Chipf 21:** Verstanden, wir haben Durst, ist die Verpflegung organisiert, antworten

**Chipf 11:** Verstanden, Verpflegung ist unterwegs und kommt zum Brandobjekt, antworten

**Chipf 21:** Richtig, Schluss

- Chipf 2:** Chipf 21 von Chipf 2, antworten
- Chipf 21:** Chipf 2 von Chipf 21, verstanden, antworten
- Chipf 2:** Chipf 21 von Chipf 2, verstanden, wir brauchen zwei Mann und eine Schiebeleiter, antworten
- Chipf 21:** Chipf 2 von Chipf 21, verstanden, wir senden euch zwei Mann und eine Schiebeleiter, antworten
- Chipf 2:** Richtig, Schluss.

---

<b>Beteiligte Stationen:</b>	Chipf 14	Of Wassertransport
	Chipf 23	Motorspritze 1
	Chipf 33	Motorspritze 2

---

- Chipf 14:** Chipf 23 und Chipf 33 von Chipf 14, Chipf 23 antworten
- Chipf 23:** verstanden, antworten
- Chipf 14:** verstanden, Chipf 33 antworten
- Chipf 33:** verstanden, antworten
- Chipf 14:** verstanden, wir haben kein Wasser mehr auf Zubringerleitung Nr. 8, Chipf 23 antworten
- Chipf 23:** Verstanden, ihr habt kein Wasser mehr auf Zubringerleitung Nr. 8, antworten
- Chipf 14:** Richtig, Chipf 33 antworten
- Chipf 33:** Meldung verstanden, antworten
- Chipf 14:** Verstanden, was ist das Problem, Chipf 23 antworten
- Chipf 23:** Verstanden, bei uns ist alles in Ordnung, antworten
- Chipf 14:** Verstanden, bei euch ist alles in Ordnung, Chipf 33 antworten
- Chipf 33:** Meldung verstanden, bei uns ist die Motorspritze ausgefallen, wir benötigen eine Ersatzmotorspritze, antworten
- Chipf 14:** verstanden, die Motorspritze ist ausgefallen. Ersatzmotorspritze folgt in ca. 10 Minuten, Austausch vorbereiten, antworten
- Chipf 33:** Meldung verstanden, wir warten auf Ersatz, antworten
- Chipf 14:** Verstanden, falsch, ich wiederhole, Ersatzmotorspritze folgt in ca. 10 Minuten, Austausch vorbereiten, wiederholen
- Chipf 33:** Verstanden, Ersatzmotorspritze folgt in ca. 10 Minuten, wir bereiten Austausch vor, antworten
- Chipf 14:** Richtig, sofort melden, wenn Motorspritze wieder läuft, antworten
- Chipf 33:** Verstanden, wir melden wenn Motorspritze wieder läuft, antworten
- Chipf 14:** Richtig, Schluss.

# Programm

- |          |                |     |
|----------|----------------|-----|
| 1. Teil: | kurze Theorie  | 5'  |
| 2. Teil: | Funkverbindung | 15' |
| 3. Teil: | Fragen         | 5'  |

# Zielsetzungen

Die Angst vor dem Funk nehmen

Jeder kann das Handfunkgerät richtig bedienen

Jeder kennt die wichtigsten Verkehrsregeln



# Theorie

- **Gerätehandhabung:** einschalten, Kanal 6 (für Übung K4), squelsh (Rauschunterdrückung), jeder überprüft Funk

---

- **Selektivruf:** verboten, falls irrtümlich: 2 x Meldung durchgeben: "Das ist ein Probealarm für die ganze FW Oberburg!"

---

- **Rufzeichen:** Feuerwehr Oberburg verwendet *Chipf* plus *Nr.*

---

- **Aussenbezirke:** Funk auf Motorspritze immer mitnehmen!

---

# Funkregeln

denken, drücken, schlucken, sprechen

langsam, klar und deutlich sprechen (nicht zu laut)

Befehle immer wiederholen

Wer Verbindung aufbaut, beendet mit "Schluss"

# Funkaufbau

zuerst gesuchte Station, dann eigene Station nennen, mit "antworten" Gegenstation zum Sprechen auffordern.

*Chipf 23 von Chipf 14, antworten*

Gegenstation meldet sich mit der aufrufenden Station und dem eigenen Rufnamen.

*Chipf 14 von Chipf 23, verstanden, antworten*